

# Akku-Freischneider

## UR002GZ01

XGT • 40V max. • 230-350 mm •  
0-6.500 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähiger Akku-Freischneider mit asymmetrischem  
Zweihandgriff für große Flächen**

Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und hat eine optimale Kraftübertragung. Der aktivierbare ADT-Modus reguliert die dreistufige Drehzahleinstellung automatisch, somit wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.



### Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Handgriff	U
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	85,3 - 89,7 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	72,2 - 74,4 dB(A)
K-Wert Geräusch	0,7 - 1,9 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	4,0 kg
Gewicht inkl. Akku	4,6 - 5,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1802 x 630 x 500

**EAN 0088381739917**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

198383-1

Messerkopf Kunststoff



198893-8

2-Fadenkopf Tap&Go



783013-3

Montageschlüssel 16 - 17



783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



831304-7

Zubehörbeutel



D-66008

4-Zahn-Schlagmesser



## Optionales Zubehör

191D89-4

2-Fadenkopf Tap&Go



D-66008

4-Zahn-Schlagmesser



E-01769

Mähfaden Four-Leaf



E-01775

Mähfaden Four-Leaf



E-01781

Mähfaden Four-Leaf



E-02705

Mähfaden rund



E-02711

Mähfaden rund



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

